# Grupo Electrógeno Diesel Logus 21BRa

ENERGEN

| | | |
|---|---|---|
| Información General | Potencia Stand By | 21 Kva |
| | Potencia Prime | 18.75 Kva |
| | Corriente nominal | 28.5 A por fase |
| | Frecuencia | 50 Hz |
| | Voltaje | 380/220 V |
| | Conexión | 3P 4W Serie Estrella |
| | Factor de potencia (cos phi) | 0,8 |
| | Potencia Motor | 40 Hp |
| | Fases | Trifásico |
| | Regulación de voltaje | AVR |
| | Dimensiones (L*A * H) | 1360 x 630 x 1000 mm |
| | Peso | 700 Kg |
| | Tanque de Combustible | 55 L |
| | Autonomía a Potencia Nominal | 12 H |
| Configuración General | Panel de Control | Digital |
| | Batería | Si |
| | Tanque de Combustible | Si |
| | Protección de Motor | Si |
| Datos del Motor | Modelo | 495D/1500 rpm |
| | Potencia | 40 Hp |
| | Número de Cilindros | 4 |
| | Aspiración | Natural |
| Sistema de Combustible | Consumo al 75% de la Carga | 4.5 L/h |
| | Combustible | ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Tipo A1,A2 |
| Sistema de Lubricación | Capacidad Aceite | 13 L |
| | Lubricante Tipo | API CF-4 15W40 |
| Datos del Alternador | Tipo | Brushless |
| | Sistema de Exitación | Autoexitado-AVR |