

11-6000-9893

ventas@energen.com.ar



POTENCIA MÁX. (WATTS)	4500W
TENSIÓN (V)	220
SALIDA 12V	Si
FRECUENCIA (Hz)	50
FACTOR DE POTENCIA	1.0
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
TIPO DE ARRANQUE	Manual
MOTOR	182F
POTENCIA(Hp)	11
CILINDROS	1
CILINDRADA (c.c)	337
CAPACIDAD DE ACEITE (Lts)	1.1
CAPACIDAD DE TANQUE (Lts)	25
CONSUMO (Lts/h)	2.45
AUTONOMIA (Hs)	10
NIVEL SONORIDAD (dB a 7 mts)	72
<b>DIMENSIONES</b> (L*A*H mm)	680*510*540
PESO (Kg)	82
BATERÍA Y RUEDAS	No

## GRUPO ELECTRÓGENO







