



POTENCIA MÁX. (Watts)	6500 W
TENSIÓN (V)	220
SALIDA 12v	Si
FRECUENCIA (Hz)	50
FACTOR DE POTENCIA	1
REGULACIÓN TENSIÓN	AVR
TIPO DE ARRANQUE	Manual/Eléctrico
MOTOR	188FD
POTENCIA (Hp)	13
CILINDROS	1
CILINDRADA (c.c)	389
CAPACIDAD DE ACEITE (Lts)	1.1
CAPACIDAD DE TANQUE(Lt)	25
CONSUMO (Lts/h)	2.7
AUTONOMÍA (Hs)	9
NIVEL SONORIDAD (dB a 7 mt)	74
DIMENSIONES (L*A*H mm)	680*620*620
PESO (Kg)	90
BATERÍA	SI

GRUPO ELECTRÓGENO

LOGUS

MODELO GL6500

