

## LÍNEA DE GENERADORES



### GENERADOR

# EZ3000

Potencia Neta

## 5.5

HP

Nivel de Ruido

## 91

DBA

Uso Continuo

## 7,3

HORAS

Generador monofásico de 6.5 HP de muy bajo consumo de combustible. Su fácil arranque y operación sencilla hacen que este equipo sea una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional.

#### GENERADOR

FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	2,5 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	2,3 KVA
SALIDA DE C.C.	N/A
USO CONTÍNUO	7,3 HS
NIVEL DE RUIDO	91 DB(A)

#### MOTOR

TIPO DE MOTOR	GP200 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	196 CM3
POTENCIA NETA	5,5 HP (4.1 kW) 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

#### DIMENSIONES

ANCHO	560 MM
LARGO	660 MM
ALTO	530 MM
PESO EN SECO	44 KG

#### OTRAS ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE COMBUST.	11,5 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	1.4 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,6 LTS
ECO THROTTLE	NO
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	NO
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
VOLTÍMETRO	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	NO