



11-6000-9893

ventas@energen.com.ar

MOTORES ESTACIONARIOS



MODELO 6GF-4



POTENCIA MÁX. (WATTS)	6500W
TENSIÓN (V)	220
SALIDA 12V	Si
FRECUENCIA (Hz)	50
FACTOR DE POTENCIA	1.0
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
TIPO DE ARRANQUE	MANUAL / ELECTRICO
MOTOR	190FD
POTENCIA (Hp)	15
CILINDROS	1
CILINDRADA (c.c)	420
CAPACIDAD DE ACEITE (Lts)	1.1
CAPACIDAD DE TANQUE (Lts)	25
CONSUMO (Lts/h)	3.1
AUTONOMIA (Hs)	8
NIVEL SONORIDAD (dB a 7 mts)	74
DIMENSIONES (L*A*H mm)	680*510*540
PESO (Kg)	90
BATERÍA Y RUEDAS	No

